



行程开关动作程序		阀门开度	
阀门运转方向	开关代号	触点	
全关0	1KXX	1A-1C	全开100
关	2KXX	3B-3C	
开	1GXX	2A-2C	
关	2GXX	4B-4C	

注: — 接通 — 断开

符号说明:

- ◎ 用户接线端子
- KXX、GXX 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
- KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 (250VAC/15A)
- TP 埋在电机绕组内的温度保护开关
- U 560 Ω 电位器
- (阀门开向运行P2, P3间电阻增大)
- OC、CC 控制开, 关向运转接触器
- TH 热过载继电器
- RD 控制回路熔断器
- KA GA TA 开、关、停操作按钮
- C 电容

基本型接线图

802、1Q系列适用